

電源Ⅱ 〓 低速需給バランス調整力契約書【標準契約書】

〇〇株式会社（以下「甲」という。）と中国電力株式会社（以下「乙」という。）とは、2019年8月30日に乙が公表した2019年度電源Ⅱ 〓 低速需給バランス調整力募集要綱（以下「募集要綱」という。）を了承のうえ、甲が乙の供給区域（離島を除く。以下本契約書において同じ。）における経済的・効率的な需給運用に資する需給バランス調整等のための電源Ⅱ 〓 低速需給バランス調整力を乙に提供することについて、次のとおり契約する。

（調整力の提供）

第1条 甲は、乙が乙の供給区域における経済的・効率的な需給運用に資する需給バランス調整等を実施するために、乙の指令に従い、第7条の設備要件を満たす別紙1の発電設備または負荷設備（以下「契約電源等」という。）を用いて、電源Ⅱ 〓 低速需給バランス調整力を乙に提供するものとする。

なお、この場合、契約電源等は、平成30年10月1日実施の乙の託送供給等約款（以下「約款」という。乙が約款を変更した場合は、変更後の託送供給等約款の該当規定によるものとし、以下本契約書において同じ。）に規定する次の各設備に該当するものとする。

（1）揚水発電設備または蓄電池

約款附則4（揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置）（3）に規定する「当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備」

（2）発電設備

約款15（供給および契約の単位）（4）に規定する調整電源

（3）負荷設備

約款15（供給および契約の単位）（5）に規定する調整負荷

2 本契約において、電源Ⅱ 〓 低速需給バランス調整力の提供とは、甲が乙の指令に従い、契約電源等を以下のとおり運転することをいう。

（1）起動および停止

契約電源等の起動（起動後、乙の電力系統に並列するまでをいい、揚水起動を含む。）または停止を行なうこと。

（2）出力の増減

契約電源等の出力を募集要綱に記載の需給バランス調整機能を使用し、増減させること。

（3）揚水運転

下池から上池へ水を汲み上げる機能を有する契約電源等について、乙の電力系統に並列し、水の汲み上げを行なうこと。

(契約電源等の設定単位)

第2条 契約電源等は、次の単位で設定するものとする。

- (1) 契約電源等が発電設備の場合、原則として発電機単位で設定するものとする。
- (2) 契約電源等がDRを活用したものである場合、原則として約款にもとづいて定めた需要場所単位で設定するものとする。ただし、アグリゲーターが複数需要場所のDRを集約して電源Ⅱ「低速需給バランス調整力」を提供する場合は、当該複数需要場所をまとめて1契約電源等とする。

(発電計画等の提出)

第3条 甲は、契約電源等が発電設備の場合、契約電源等ごとに当該契約電源等の発電バランスグループの発電計画値（以下「BG最経済計画値」という。）を、電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。

2 甲は、契約電源等がDRを活用したものである場合、契約電源等ごとに当該需要場所におけるDRが行なわれなかった場合に想定される30分ごとの使用電力量（以下「調整力ベースライン」という。）を乙に提出するものとする。なお、調整力ベースラインの設定方法は、約款および「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」における標準ベースライン等を踏まえ、あらかじめ甲乙協議するものとする。

3 甲は、乙が必要と認める場合、乙が必要とする発電計画値等（契約電源等がDRを活用したものである場合は、需要家ごとの内訳を含む。）、発電可能電力、発電可能電力量およびその他の運用制約等を乙に直接提出するものとする。

(送電上の責任分界点)

第4条 送電上の責任分界点は、契約電源等ごとに別紙1のとおりとする。

(財産分界点および管理補修)

第5条 財産分界点は、契約電源等ごとに別紙1に定めるものとし、この分界点より甲側は甲が、乙側は乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし、財産分界点より甲側または乙側において、設備所有者が異なる場合、管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。

(定格出力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数)

第6条 契約電源等の定格出力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数は別紙1のとおりとする。

(設備要件)

第7条 甲は、契約電源等について、募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。

(需給運用への参加)

第8条 乙は、電源Ⅱ「低速需給バランス調整力の提供を必要とする時間の1時間前に、甲に対し、電源Ⅱ「低速需給バランス調整力の提供を求めることができるものとする。

2 前項にかかわらず、乙が電源Ⅱ「低速需給バランス調整力を必要とする場合、乙は甲に対して、約款にもとづく当日計画の提出期限(以下「ゲートクローズ」という。)前でも、甲の申し出の範囲で電源Ⅱ「低速需給バランス調整力の提供を求めることができるものとする。なお、この場合、約款にもとづく甲のバランスンググループの計画値に制約を及ぼさないものとする。

3 甲は、前二項において、乙が電源Ⅱ「低速需給バランス調整力の提供を求め、電源Ⅱ「低速需給バランス調整力の提供について乙の指令に応じることが可能な場合には、乙の指令に応諾し、これに応じるものとする。

(運用要件)

第9条 甲は、契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。

(1) 乙の電力系統において契約電源等に係る制約が生じ契約電源等の出力抑制が必要となった場合は、乙はすみやかに甲に制約の内容について連絡するとともに、甲は約款にもとづきBG最経済計画値をすみやかに制約に応じたものに変更するものとし、乙はこれに必要な協力をするものとする。

(2) 甲は、契約電源等に不具合が生じた場合、すみやかに乙に連絡のうえ、遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。

(3) 甲は、契約電源等の不具合が解消した場合、すみやかに乙に連絡するものとする。

(4) 甲は、契約電源等を所有する発電事業者および需要者に、本契約に定める事項、募集要綱、約款、系統運用ルール、電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか、本契約に付帯して交換する申合書等(以下「申合書等」という。)を遵守させるものとする。

(計量)

第10条 契約電源等から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は、原則として契約電源等ごとに取り付けた記録型計量器により、受電電圧と同位の電圧で30分単位で計量するものとする。ただし、契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は、別途甲乙の協議により定めるものとする。

2 計量器の故障等により、電力量を正しく計量できない場合は、その都度甲乙協議のうえ、別途電力量を決定するものとする。

(計量器等の取付け)

第11条 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変

成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする。

2 法令等により、本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置ならびに区分装置を取り替える場合は、甲は実費を乙に支払うものとする。

(通信設備等の施設)

第12条 契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等を以下の区分で施設するものとする。

(1) 専用線オンライン指令の場合

イ 発電所等構内の通信装置、出力制御装置等

甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。

ロ 発電所等から最寄りの変電所、通信事業所等までの間の通信線等

乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。

ハ 上記イおよびロ以外の通信線等

乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし、保安通信電話や転送遮断装置等、発電機連系に必要な装置の情報伝送において、伝送路を専有している場合はこの限りではない。

(2) 簡易指令システムによる指令の場合

イ 甲の簡易指令システム用送受信装置

甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。

ロ 簡易指令システムから甲の簡易指令システム用送受信装置までの間の通信回線等

乙が指定する通信回線および認証・暗号化等について、甲の負担で契約を行なうものとする。

(料金の算定期間)

第13条 電源Ⅱ「低速需給バランス調整力の提供に係る料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)は、毎月1日から当該月末日までの期間とする。

(料金の算定)

第14条 従量料金は、次の各号の合計金額とする。なお、各号の金額の単位は1円とし、料金算定過程における端数処理は行なわず、最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。

(1) 電力量料金

電力量料金は、次の各号の合計金額とする。

イ 上げ調整電力量料金（甲が乙の上げ調整指令に応じる場合に限る）

契約電源等ごとに、第17条により算定された上げ調整電力量に、第16条の上げ調整電力量に適用する単価を乗じてえた金額を、すべての契約電源等につき合計した金額とする。

ロ 下げ調整電力量料金（甲が乙の下げ調整指令に応じる場合に限る）

契約電源等ごとに、第17条により算定された下げ調整電力量に、第16条の下げ調整電力量に適用する単価を乗じてえた金額を、すべての契約電源等につき合計した金額とする。

ハ 下げ応動料金

乙の上げ調整指令にもかかわらず、第17条により算定された調整電力量が負の場合、契約電源等ごとに、第17条により算定された下げ調整電力量に、その30分の当社のインバランス料金単価から消費税等相当額を差し引いた値を乗じてえた金額を、すべての契約電源等につき合計した金額とする。

(2) 揚水運転費

契約電源等ごとに、揚水運転を行なうために要した電力および電力量に応じ、約款にもとづき甲が負担する接続送電サービスに対応する料金（消費税等相当額を除くものとする。）に相当する金額を、すべての契約電源等につき合計した金額とする。ただし、甲の揚水計画値がその月の揚水実績値を超過している場合は、超過分に対し約款にもとづいた料金算定を行ない、甲から乙へその料金を支払うものとする。

(料金等の支払い)

第15条 前条により算定した従量料金に第25条に定める消費税等相当額および事業税相当額（甲の事業税課税標準が収入金課税である場合に限る。）を加算した金額について、甲は、原則として、当該料金算定期間の翌々月10日までに請求書により乙に請求し、乙は、同月25日（ただし、25日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。）までに支払うものとする。ただし、乙の請求書の受領が同月11日以降であった場合は、請求書受領後15日以内（ただし、請求書受領後15日目の日が金融機関の休業日の場合は、その翌営業日までとする。）に甲に支払うものとする。

2 前項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、乙は、

支払期限日の翌日以降支払いの日まで、未払額から消費税等相当額および事業税相当額（甲の事業税課税標準が収入金課税である場合に限る。）を差し引いた金額に対して、年 10 パーセント（閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。）の延滞利息を甲に支払うものとする。

（電力量料金に係る単価の提出）

第 16 条 第 14 条（1）イおよびロについて、甲は乙に対し、乙が定める様式（別紙 2）により、契約電源等ごとに、原則として毎週火曜日（当該日が休祝日の場合はその直前の営業日とする。）午前 12 時までに、当該週の土曜日から翌週金曜日（以下「適用期間」という。）までの以下の申出単価を提出するものとする。ただし、甲の特別な事情により、適用期間の途中で申出単価を変更する必要がある場合は、甲はすみやかにその旨を乙に連絡し、甲乙協議のうえ、申出単価の変更を行なうことができるものとするが、適用した単価を過去に遡って修正することはできないこととする。

なお、各申出単価（1 キロワット時あたりの単価を銭単位で設定）については、燃料費等のコストを踏まえた設定とするものとする。

V1: 上げ調整電力量に適用する単価（甲が乙の上げ調整に応じる場合に限る。）

V2: 下げ調整電力量に適用する単価（甲が乙の下げ調整に応じる場合に限る。）

（調整電力量の算定）

第 17 条 調整電力量は、契約電源等ごとに次のとおり算定するものとする。なお、送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は、甲乙協議により定めた方法により、計量した実績電力量を送電端に補正したうえで、調整電力量の算定を行なうものとする。

（1）契約電源等が発電設備の場合、30 分ごとの実績電力量から、ゲートクローズ時点における 30 分ごとの BG 最経済計画値を差し引いた値とする。

（2）契約電源等が DR を活用したものである場合、30 分ごとの調整力ベースラインから、30 分ごとの実績電力量を約款に規定する損失率で修正した値を差し引いた値とする。

2 前項の調整電力量は、以下の区分で算定する。

（1）上げ調整電力量

調整電力量が正の場合の電力量

（2）下げ調整電力量

調整電力量が負の場合の電力量

3 前項により算定された調整電力量は、原則として翌々月 10 日までに、乙から甲へ通知するものとする。

(調整力の提供期間および契約の有効期間)

第 18 条 本契約にもとづく甲から乙への電源Ⅱ「低速需給バランス調整力の提供期間は 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までとする。ただし、提供期間満了の 3 箇月前までに甲乙いずれからも契約解除の申し出がない場合は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとする。

2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。

(合意による解約)

第 19 条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。

(契約の解除)

第 20 条 甲および乙は、相手方が本契約に定める規定に違反した場合、相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告するものとする。

2 前項の催告を行なった後、10 日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合、甲および乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契約を解除することができるものとする。

3 甲または乙が、本契約に定める規定に違反し、その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合、または次の各号に該当する場合、甲または乙は、違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく、本契約を解除することができるものとする。

(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てがあった場合

(2) 強制執行、差押、仮差押、競売等の申立てがあった場合

(3) 手形交換所から取引停止処分を受けた場合

(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合

(解約または解除に伴う損害賠償)

第 21 条 本契約の解約または解除により、その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は、その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。

(契約の承継)

第 22 条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に係る部分の全部を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその

旨を通知し、相手方の承認を受けたいうえで、本契約をその承継者に承継させるものとする。

(反社会的勢力への対応)

- 第23条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者（以下「その役員等」という。）が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）であってはならない。
- 2 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、催告することなく本契約を解除することができるものとする。
- (1) 相手方が反社会的勢力である場合
 - (2) 相手方が反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有していると思われる場合
 - (3) 相手方の請負人もしくはその役員等（下請負が数次にわたる場合は、そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。）または本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用する者が、反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で、相手方が、当該下請負人との関係をすみやかに遮断しまたは当該相手方もしくはその下請負人が使用する者を本契約履行からすみやかに排除するなど、適切な対応をとらないとき。
- 3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため自らもしくは自らの下請負人が使用する者が、前項第3号に該当することが判明した場合、相手方にすみやかに報告するものとする。
- 4 甲または乙が第2項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを一切賠償する責を負わない。

(損害賠償)

- 第24条 第21条の定めによる場合のほか、甲または乙が、本契約の履行に際し、相手方または第三者に対し、自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責を負うものとする。

(消費税等相当額および事業税相当額)

- 第25条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい、本契約において事業税相当額とは、地方税法の規定により課される事業税に相当する金額をいう。

(単位および端数処理)

第26条 本契約において、料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次のとおりとする。

- (1) 発電機等出力の増減電力量および揚水発電の電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
- (2) 前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合は、消費税等相当額および事業税相当額が課される金額ならびに消費税等相当額および事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。

(運用細目)

第27条 本契約に定めのない契約電源等の運用に関する細目事項については、別途、甲乙の協議を踏まえ、申合書等を作成し定めるものとする。

(合意管轄および準拠法)

第28条 本契約に関する訴訟については、広島地方裁判所の管轄に属するものとする。

- 2 本契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。

(秘密保持義務)

第29条 甲および乙は本契約の内容について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁等の要請に対して当該監督官庁等に提示する場合は、この限りではない。

- 2 本条に定める規定は、本契約終了後も存続するものとする。

(協議事項)

第30条 本契約に定めのない事項については、申合書等によるものとする。

- 2 本契約および申合書等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。

以上，契約締結の証として，本書2通を作成し，甲乙記名押印のうえそれぞれ1通を保有する。

□□□□年□□月□□日

甲 ○○県○○市○○町○○番
○○株式会社
取締役社長 ○○ ○○

乙 広島県広島市中区小町4番33号
中国電力株式会社
取締役社長 ○○ ○○

別紙 1. 契約電源等一覧表

事業者名	契約電源等	所在地	号機	定格出力 (kW)	電圧 (kV)	力率 (%)	電気方式	周波数 (Hz)	受電地点 (送電上の責任分界点・財産分界点)
〇〇発電株式会社	〇〇火力発電所	〇〇県〇〇市〇〇区××町	1号系列1軸	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	〇〇変電所の220kV母線側断路器と発電機の遮断器との接続点 (GISスペーサー)
			1号系列2軸	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	
			1号系列3軸	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	
			2号系列1軸	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	
			2号系列2軸	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	
			2号系列3軸	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	
	●●火力発電所	〇〇県〇〇市●●区××町	1号系列1軸	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	●●変電所の220kV母線側断路器と発電機の遮断器との接続点 (GISスペーサー)
			1号系列2軸	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	
			1号系列3軸	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	
			1号系列4軸	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	
			2号系列1軸	〇〇	110	95	交流三相3線式	60	
			2号系列2軸	〇〇	110	95	交流三相3線式	60	
			2号系列3軸	〇〇	110	95	交流三相3線式	60	
			2号系列4軸	〇〇	110	95	交流三相3線式	60	
	△△火力発電所	〇〇県〇〇市△△区××町	1号機	〇〇	110	95	交流三相3線式	60	△△変電所の地中引込線終端接続部リード線と発電機の引込線側接続点
			2号機	〇〇	110	95	交流三相3線式	60	
			3号機	〇〇	110	95	交流三相3線式	60	
	▲▲火力発電所	〇〇県〇〇市▲▲区××	1号機	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	▲▲線の地中引込線終端接続部リード線と発電所断路器の引込線側接続点
			2号機	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	
	■■火力発電所	〇〇県■■市××	1号機	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	■■線の架空引込線と発電所の連系設備壁抜ブッシングとの接続点
			2号機	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	
			3号機	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	
			4号機	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	
			5号機	〇〇	220	95	交流三相3線式	60	
6号機			〇〇	220	95	交流三相3線式	60		
□□火力発電所	〇〇県□□市××	1号機	〇〇	500	95	交流三相3線式	60	□□線の架空引込線と発電所の連系設備壁抜ブッシングとの接続点	
		2号機	〇〇	500	95	交流三相3線式	60		
		3号機	〇〇	500	95	交流三相3線式	60		
		4号機	〇〇	500	95	交流三相3線式	60		

別紙 2. 電力量料金に係る単価

適用期間	◇◇年○月○日（土）～×月×日（金）		
事業者名	契約電源等	上げ調整電力量 に適用する単価 (V1 : 円/kWh)	下げ調整電力量 に適用する単価 (V2 : 円/kWh)
□□発電株式会社	××発電所 1 号機		
	××発電所 2 号機		
	××発電所 3 号機		
	××発電所 4 号機		
	○○発電所 1 号機		
	○○発電所 2 号機		
	○○発電所 3 号機		